



Подключение терминала iON к сервису Wialon

Для подключения терминала iON к сервису Wialon необходимо выполнить следующие шаги:

1 Запустите конфигуратор (**1 Conf_iRZ.exe**) для устройства iON (устройство должно быть подключено).

В настройках во вкладке «Сервер» впишите для сервера №1 адрес сервиса Wialon: IP или DNS имя сервера 1: 193.193.165.165

Порт сервера 1: 20928

Э Откройте вкладку «Сервис» и введите в поле «Отправка команды» команду SRV#1#КЕҮ=Ключ_ шифрования, где вместо слова «Ключ_шифрования» должен быть набор из 16-ти латинских букв или цифр, которые будут использоваться в качестве ключа доступа к сервису Wialon и нажмите кнопку «Отправить».

L													
		ы мониторин НСПОРТА		усский 🕨		Устройство подключено: 356495043908377							
		Настройки					Диагностика						
					Данные с flas	о Сохранить в файл	Загрузить из файла		Перечитать		Установить		
	Информация	Сервер	GSM Трек	Реальное время	Энергосбережение	Универсальные входы	CAN (FMS)	RS485	1-Wire	Безопасность	Сервис		
										- 1			
					команды								
		Введите команду или в					выберите из списка						
	SRV#1#КЕҮ= <mark>Ключ_ш</mark>					шифрования					- 1		
					Отпра	авить					- 1		

Рис. 1. Конфигуратор терминала iON

Если вы все сделали правильно, то получите ответное сообщение:



Рис. 2. Сообщение об успешном завершении операции





В личном кабинете сервиса Wialon зайдите в «Свойства объекта», заполните поля «Имя устройства» (введите туда IMEI-номер устройства), и тип устройства (ION), затем щелкните на значек ключа (напротив типа устройства).

Свойства объекта – 356495046247260 ×									
Основное Достуг	и Иконка Дополнительно Датчики Произвольные поля Группы Команды								
Качество вождения	Детектор поездок Расход топлива Техобслуживание								
* Имя:	356495046247260 от 4 до 50 симеолов								
* Тип устройства:	iON TMS Online iON ULC								
Уникальный ID:	356495046247260								
Телефонный номер:									
Пароль доступа к объекту	ſ.								
Создатель:	testms •								
Учетная запись:	testtms								
Счетчик пробега:	GPS текущее значение: 0 км Авто								
Счетчик моточасов:	Датчик зажигания 🔻 Текущее значение: 0 ч. 🛛 Авто								
Счетчик GPRS-трафика:	Сброс счетчика Текущее значение: 0 Кб Авто								
	Отмена ОК								

Рис. 3. Сервис Wialon, свойства объекта





В поле «Значение параметра» введите ключ шифрования, который вы задали в конфигураторе устройства iON, а затем нажмите кнопку «OK». Закройте окно «Свойство объекта» нажав кнопку «OK».

Свойства объекта - 356495046247260 ×										
Основное Дост	ryn	Иконка	Дополнител	тьно	Датчики	Произ	вольные поля	Груг	пы Ком	анды
Качество вождения	Детек	тор поездок	Расход то	плива	Техобслуж	кивание				
*Имя:	35	64950462472	:60	от 4 до	50 символов					
* Тип устройства:	iOi	Конфигура	ация устройст	гва				×		
Уникальный ID:	35	Имя парам	етра:	Знач	ение параме	тра:	Сбр	осить:		
Телефонный номер:		Key for deci	ryption AES:	Клн	оч_шифрован	ния				
Пароль доступа к объе	екту:									
Создатель:	tes	5								
Учетная запись:	tes	1								
										- 12 B
Счетчик пробега:	GPS								🔲 Авто	
Счетчик моточасов:	Датч								🔲 Авто	
Счетчик GPRS-трафик	a:	1							🔲 Авто	
							Отмена	K		
									Отмена	OK

Рис. 4. Сервис Wialon, ввод ключа шифрования